




			date	28.02.2024			Титульный лист	Щит распределительный	= 7.ЩСС	
		designer	ramzov.a	+ Технологический модуль 7						
		verify	Stupakov							
revision	date	name	standard	original	copy	Contractor	Title page	240005	SLD number: ЦОД ПАО Сбербанк. Технологический модуль 7	page 1 pag. 11

Техническая информация/ Technical data

Щит/ Switchboard:		Монтажный провод/ Installation wire				Клеммники/ Terminals		
		Наименование/ description		Цвет/ colour		Обозн. symbol	Наименование/ description	Обозн. symbol
Производитель/ Manufacturer:	ДКС	Фазный проводник однофазной цепи/ Phase conductor of a single-phase circuit	БК	черный/ black	L			
Тип/ Type:	ST	Фазный проводник трёхфазной цепи/ Phase conductor of a three-phase circuit	БК	черный/ black	L1, L2, L3			
Размеры/ Dimensions ВxШxГ, мм:	1000x800x300	Нейтральный незаземлённый проводник/ Neutral ungrounded conductor	LTBU	голубой/ light-blue	N			
Материал корпуса/ Housing material:	Сталь / steel	Защитный проводник/ Protective conductor	GNYE	зел.-жёлт./green-yellow	PE			
Цвет/ Color RAL:	RAL 7035	Совмещенные заземляющий и нейтральный проводник/ Protective grounding and neutral conductor	BU/GNYE	голубой+зел.-жёлт./ light-blue+green-yellow	PEN			
Дверные петли/ Door hinges:	справа / on right	Положительный полюсный проводник/ Positive pole conductor	BR	коричневый/ brown	L+			
Цоколь/ Plinth, мм:		Отрицательный полюсный проводник/ Negative pole conductor	GR	серый/ grey	L-			
Степень защиты/ Degree of protection IP:	IP 65	Проводник вспомогательных цепей переменного тока/ Control VAC	RD	красный/ red				
Подвод кабелей/ Cables entry/exit:	сверху /top	Проводник вспомогательных цепей постоянного тока/ Control VDC	BU	синий/ blue				
Тип секционирования/ Type of partitioning:	1	Проводник вспомогательных цепей/ Conductor of auxiliary circuits	WH	белый/ white				
Примечание/ reference: -щит заземлить отдельным кабелем/ Cabinet to ground a separate cable -сечение проводов цепей управления min 0,5мм2/ cable cross-sections of control circuits min 0.5 mm2 -эксплуатация щита допускается при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C								







Спецификация элементов по группам / Parts List Grouped

Усл. обозначение Symbol notation	Кол-во Quantity	Наименование	Item	Tun Type	Производитель Manufacturer	Заказной номер Custom number	Страница Page
1KL1	2	Реле 2ПК 230 VAC 5 A	Relay 2CO 230 VAC 5 A		DEK	23865DEK	/5.5
2KL1							/5.5
KV1	2	Реле контроля напряжения	Voltage control relay		Ноvатек	РНПП-314	/2.1
KV2							/2.7
QF1	5	Авт. выкл. 3р. 25A 85 кА MTM – JF	MCCB 3р. 25A 85 кА TM MTM – JF		HYU	HGP50DS 3PT4S0000C 00025F	/3.0
QF2							/3.2
QF3							/3.3
QF4							/3.5
QF5							/3.6
QF01	2	Авт. выкл. 4р. 80A 85 кА MTM – JF	MCCB 4р. 80A 85 кА TM MTM – JF		HYU	HGP125DS 4PT4S0000C 00080FN	/2.0
QF02							/2.6
QF01	2	Мотор-редуктор для HGP50/125/160D	Motor for HGP50/125/160D		HYU	MOT 16GP AC/DC240	/2.0
QF02							/2.6
QF01	2	Доп. контакт 1НО для HGP	Aux. contact for HGP		HYU	AUX 16GP R1	/2.0
QF02							/2.6
QF01	2	Аварийный контакт 1ПК для HGP50/125/160D	Trip contact for HGP50/125/160D		HYU	ALT 16GP L1	/2.0
QF02							/2.6
SA1	1	Переключатель с фикс. 1–0–2 2NO	Switch		PLA	PB0–AD33	/4.5
SA1	4	NO Контакт	NO contact		PLA	PB0–KB10	/4.5
1SB2							/5.2
2SB2							/5.2
SA2	1	Переключатель с фикс. 0–1 1NO	Switch		PLA	PB0–AD21	/4.6
SA2	1	NC Контакт	NC contact		PLA	PB0–KB01	/4.6
SB1	2	Кнопка 1НО черная	Pushbutton		PLA	PB0–AA21	/4.8
SB2							/2.5
1SB1	2	Кнопка 1НО зеленая	Pushbutton		PLA	PB0–AA31	/5.1
2SB1							/5.1
1SB2	2	Кнопка 1НЗ красная	Pushbutton		PLA	PB0–AA42	/5.2
2SB2							/5.2
X1:1	15	Клемма пружинная серая 6	Terminal strip 6		KLM	306249	/3.0
X1:4							/3.2
X1:7							/3.3
X1:10							/3.5
X1:13							/3.6
X1:2							/3.0
X1:3							/3.1
X1:5							/3.2

8

