

Техническая информация / Technical data

Щит/Switchboard: 29X1		Монтажный провод / Installation wire				Клеммники / Terminals	
Напряжение / Voltage :	U= 400 VAC						
Установленная мощность / Installed capacity:	Pу= 40 kW						
Расчетная мощность / Rated capacity:	Pp= 32.3 kW						
Номинальный ток / Nominal current:	In= 125 A						
Расчетный ток / Rated current:	Ip= 60.9 A						
Ток КЗ / Short-circuit current:	Isc= 10 kA						
Система заземления / Network system:	TN-C-S						
Производитель / Manufacturer:	DKC	Фазный проводник однофазной цепи/ Phase conductor of a single-phase circuit	БК	черный/ black	L	Вводной кабель/input cable 230,400 VAC	X0
Тип / Type :	ST	Фазный проводник трёхфазной цепи/ Phase conductor of a three-phase circuit	БК	черный/ black	L1, L2, L3	Отходящие кабели/Outgoing cables 230,400 VAC	X1
Размеры / Dimensions В x Ш x Г (мм) :	800x600x250	Нейтральный незаземлённый проводник/ Neutral ungrounded conductor	LTBU	голубой/ light-blue	N	Кабели управления/Control Cables 230 VAC	
Материал корпуса / Housing Material :	Сталь / steel	Защитный проводник/ Protective conductor	GNYE	зел.-жёлт./green-yellow	PE	Кабели СПС/fire alarm cables	
Цвет / Color RAL:	RAL 7035 / RAL 3001	Совмещенные заземляющий и нейтральный проводник/ Protective grounding and neutral conductor	BU/GNYE	голубой+зел.-жёлт./ light-blue+green-yellow	PEN	Кабели/Cables 110 VDC	
Дверные петли / Door hinges:	справа / on right	Положительный полюсный проводник/ Positive pole conductor	BR	коричневый/ brown	L+	Кабели управления/Control Cables 12-24 VAC	
Цоколь / Base H:		Отрицательный полюсный проводник/ Negative pole conductor	GR	серый/ grey	L-	Кабели управления/Control Cables 12-24 VDC	
Степень защиты / Degree of protection IP:	IP 66	Проводник вспомогательных цепей переменного тока/ Control VAC	RD	красный/ red		Кабели дискретного ввода/вывода/Cable Digital I/O PLC	
Подвод кабелей / Cables entry/exit:	снизу / bottom	Проводник вспомогательных цепей постоянного тока/ Control VDC	BU	синий/ blue		Кабели аналогово ввода/вывода/ables Analog I/O PLC	
Тип секционирования / Type of partitioning:							
Примечание / reference: -щит заземлить отдельным кабелем / Cabinet to ground a separate cable -сечение проводов цепей управления min 1,5мм2 / cable cross-sections of control circuits min 1.5 mm2							

			date	07.11.2024				Компоновка	Щит распределительный		= 29X1		
			designer	RYBACHKOV.S					+ Т301 Зона измелчения				
			verify	Stupakov									
revision	date	name	standard		original	copy	Contractor	General arrangement	24.0138	001905-Т301-00-ЭМ.ПС		page 1b	
													pag. 9







